

14 PINZA AMPERIMÉTRICA PA-30

Código

IM 14 235

Aplicaciones

La pinza amperimétrica PA-30 ha sido diseñada para verificar la presencia de carga de corriente, la tensión y la resistencia, etc. Sus pequeñas dimensiones y su mandíbula se ajustan perfectamente a la mano y la gran pantalla retroiluminada facilita la lectura.

Funciones:

Display retroiluminado
Retención de datos en pantalla
Retención de valor máximo
Autodesconexión
Indicador de batería baja

Características técnicas:

Tensión DC	Rango máx:	600V
	Precisión básica:	$\pm 0.5 +1d$
Tensión AC	Rango máx:	600V
	Precisión básica:	$\pm 1.5\% +2d$
Corriente AC	Rango máx:	400
	Precisión básica:	$\pm 3.0\% +4d$
Resistencia	Rango máx:	20MO
	Precisión básica:	$\pm 3.0\% +5d$
Continuidad	Alarma acústica al alcanzar 1000	
Diodo	Test de corriente 0.3 mA	
	Circuito abierto tensión 1.5V	
Tamaño	205 mm x 70 mm x 37 mm	
Peso	200 gr	

